

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

DİJİTAL AKIM KORUMALI PRİZ / DIGITAL SURGE PROTECTOR CT-9187

Değerli Müşterimiz,

Bu kullanımlar kılavuzu maksimum performans sağlamak için gerekli bilgileri içermektedir. Ürün garantisinin geçerli olması için kullanım kılavuzunda yer alan hususların uygulanması gerekmektedir.

Valued Customer,

This user manual contains the necessary information to ensure maximum performance. In order for the product warranty to be valid, all subjects in the user manual must be applied.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güç / Power	: 4000 W
Gerilim / Voltage	: 220-240 V
Düşük Voltaj Koruması / Low Voltage Protection	: 150-210 V
Yüksek Voltaj Koruması / High Voltage Protection	: 230-280 V
Frekans / Frequency	: 50-60 Hz
Koruma Sınıfı / Protection Class	: IP20-Class I
Akım / Rated Current	: 16 A
Gecikme Süresi / Delay Time	: 5-999 S
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -5°C+55°C

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Ürünler nakliye sırasında direkt darbelerle karşı korunmalıdır.
Taşıma ve nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar yüklenici, yükleyici, alıcı ve kullanıcı sorumluluğundadır.
Ürünün herhangi bir zarar görmemesi için ambalajın içinde taşınması gerekir.

Subjects to be considered during handling and transportation;

-Products should be protected against direct impacts during transportation.
-In order to avoid any damage to the product, it must be transported in its packaging.
-Damages that may occur during transportation are the responsibility of the contractor, shipper, buyer and user.
-Put the product upright. Do not put weight on the product.

KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF USAGE

Evler - Ofisler - Hastaneler - Okullar / Houses - Offices - Hospitals-Schools

MONTAJ VE GÜVENLİK UYARILARI

- Elektrik bağlantısını kesiniz/kapatınız.
- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye hasarlı ürünlerin değişimini kargodan yada ambardan talep ediniz.
- Ürününüzü teslim alırken, ürün ile birlikte gelmesi gereken aksesuarlar varsa tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu veya paketini, aksesuar ve faturasını daha sonraki servis ihtiyacında kullanmak üzere saklayınız.
- Ürün barkodunun, model ve seri numaralarını zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranması durumu ürününüzün garanti kapsamına girmemektedir.
- Ürün kullanım amaçları haricinde kullanılmamalıdır.
- Satıcı firma, ürünün usulüne uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek yaralanma veya hasar görme vakalarında sorumluluk üstlenmez.
- Elektrik bağlantıları sadece uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Ürün kurulurken elektrik bağlantısının kapalı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablolarının hasarlı olduğu durumda ürünü kullanmayınız. Aksi takdirde ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
- Ürün montajına başlamadan önce kabloların, armatürün dış çeperlerinin hasarlı olmadığından emin olunuz.
- Armatürü yerleştirilmeden önce armatüre, hasar verebilecek cıvata, çakı vb. bulunmamasına özen gösteriniz.
- Ürünün etiket üzerinde belirtilen çalışma geriliminden yüksek bir gerilim almadığından emin olunuz. Uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan satıcı firma sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Montaj için yalnızca firmamızın belirlediği ek aparatlar kullanılmalıdır.
- Şebeke bağlantısı ilgili ülkenin tesisat yönetmeliğine uygun bağlantı malzemeleriyle yapılmalıdır.
- Ürünü elektrik kaçağı olabilecek yerlerde kullanmayınız.
- Kablo bağlantı noktaları bağlantı klemensleri veya eriyen bant ile mutlak yalıtılmalıdır.
- Ürün üzerinde tadilat, tamir, onarma veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayınız. Bu işlem sonucu maddi hasar oluşabileceği gibi, ürün garantisini de geçersiz kılacaktır.

INSTALLATION AND SAFETY WARNINGS

- Disconnect/turn off the electrical connection.
- When receiving your product, check whether there is any physical damage. Request the exchange of damaged products from the cargo or warehouse.
- When receiving your product, check if there are any accessories that should come with the product.
- Keep the original box or package, accessories and invoice of your product for future service needs.
- Be careful not to damage the product barcode, model and serial number. If these are not read or worn, your product is not covered by the warranty.
- The product should not be used other than for its intended use.
- The seller company does not take any responsibility in cases of injury or damage that may occur as a result of improper use of the product.
- Electrical connections should only be made by qualified personnel.
- Make sure that the electrical connection is turned off while the product is being installed.
- Do not use the product if the power cables are damaged. Failure to do so may result in death, serious injury or property damage.
- Before starting the product assembly, make sure that the cables and the outer walls of the luminaire are not damaged.
- In the place where you will place the luminaire, there should be no notches, protrusions, etc. that may damage the luminaire. Take care not to be present.
- Make sure that the product does not receive a voltage higher than the operating voltage specified on the label. The seller company is responsible for any malfunctions that may occur in case of incompatibility. Cannot be held and the malfunction cannot be evaluated under warranty.
- Only additional apparatus determined by our company should be used for assembly.
- Mains connection must be made with connection materials in accordance with the installation regulations of the relevant country.
- Do not use the product in places where there may be electricity leakage.
- Cable connection points must be insulated with connection terminals or fusible tape.
- Do not modify, repair, manipulate or make any physical intervention on the product. As a result of this process, material damage may occur and the product warranty will be void.

DEMONTAJ-BİLGİSİ

Enerjinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra montaj bilgisinin ters işlemlerini uygulayınız.

DISASSEMBLY INFORMATION

After making sure that the power is off, apply the reverse operations of the assembly information.

KULLANIM-BİLGİLERİ

- Akım korumalı prizi yalnızca topraklı bir prize takınız.
- Bilgisayarınızın ve / veya diğer elektrikli cihazların güç kablosunu akım korumalı prize takınız.
- Ürünü bağlamadan önce, korunacak cihazın düzgün şekilde çalıştığına emin olunuz.
- Ünité prize takıldığında, LED ekran göstergesi yanar. Bu ürünün takılı olduğu ekipmanı akım korumalı priz zararı elektrik dalgalanmalarından koruyabildiğini gösterir.
- Cihazda 5-999 saniye arasında ayarlamalar yapılabilir. Bu sayede kullanılan ürün voltaj sıkıntısı olmasa dahi ani elektrik gidip gelmesi sonucu oluşabilecek elektrik dalgalanmalarından zarar görmesinin önüne geçmektedir.
- Cihazın üstünde bulunan dijital ekran kaç volt elektrik geldiğini göstermektedir.
- Cihaz toplam 4000 Watt'a kadar enerjiyi desteklemektedir.
- Cihazın yan yüzeyinde üç tane bulunmaktadırlar.
"SET" tuşu ile H (yüksek voltaj), L (düşük voltaj) ve saniye seçenekleri arasında geçiş yapılır.
H seçeneği "+" ve "-" tuşları kullanılarak istenilen yüksek Voltaj değeri ayarlanır ve "SET" tuşuna basılarak ayar kaydedilir.
L seçeneği "+" ve "-" tuşları kullanılarak istenilen düşük Voltaj değeri ayarlanır ve "SET" tuşuna basılarak ayar kaydedilir.
Saniye seçeneği "+" ve "-" tuşları kullanılarak cihaz gelen elektrik kaç saniye sonra letmesi belirlenir
- Elektrik gitse bile yapılan ayarlama cihaz hafızasında kayıtlı olarak tutulmaktadır.

USAGE INFORMATION

- Plug the surge protector plug into a grounded outlet only.
- Plug the power cord of your computer and/or other electrical devices into a surge protector.
- Before connecting the product, make sure that the device to be protected is working properly.
- When the unit is plugged in, the LED display indicator lights up. A surge protector indicates that this product can protect the equipment it is plugged into from harmful electrical surges.
- The device can be adjusted between 5 and 999 seconds. In this way, the product used is prevented from being damaged by electrical fluctuations that may occur as a result of sudden power fluctuations, even if there is no voltage problem.

Geleceğin Teknolojisi Bugünden...

CATA®

DİJİTAL AKIM KORUMALI PRİZ / DIGITAL SURGE PROTECTOR CT-9187

TR EN

6. The digital screen on the device shows how many volts of electricity are coming.
7. The device supports up to a total of 4000 Watts of energy.
8. There are three buttons on the side surface of the device.
With the "SET" button, you can switch between H (high voltage), L (low voltage) and seconds options.
In H option, the desired high Voltage value is set by using the "+" and "-" keys and the setting is saved by pressing the "SET" key.
In the L option, the desired low voltage value is set using the "+" and "-" keys and the setting is saved by pressing the "SET" key.
Using the "+" and "-" buttons in the seconds option, it is determined how many seconds it takes for the device to transmit electricity.
9. Even if the power goes out, the adjustment made is kept recorded in the device memory.

ÖNEMLİ UYARILAR

Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda uzman yetkili servisimizle irtibata geçiniz.
Yetkili teknik servisimiz dışında ürüne kimsenin müdahale etmesine izin vermeminiz, Bu tür müdahaleler sonucu ürün tümüyle garanti kapsamı dışında kalır.
Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; bir tehlikeyden kaçınmak için yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
Ürün çalışır durumdayken yüzeyi sıcak olabilir, Ürüne enerjisi kesilip, soğumadan dokunulmamalıdır. Ürün çalışır durumdayken direkt olarak bakmayınız.
Armatür yüzeyini alkol, benzin gibi yanıcı maddelerle temizlemeyiniz.
Ürünü çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ürün kutusu içinde muhafaza ediniz.
İç mekan kullanımı için uygundur.

IMPORTANT WARNINGS

In case of any malfunction in the product, please contact our authorized authorized service.
Do not allow anyone to interfere with the product except our authorized technical service. As a result of such interventions, the product is completely out of warranty.
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged; must be replaced by an authorized person to avoid a hazard.
The surface of the product may be hot while it is in operation. The product should not be touched before the power is cut off and cooled. Do not look directly at the product while it is in operation.
Do not clean the luminaire surface with flammable substances such as alcohol or gasoline.
Keep the product out of the reach of children and in the product box.
Suitable for indoor use.

GARANTİ BELGESİ

Garanti Şartları

- 1- Garanti süresi, malın fatura tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Ücretsiz onarım yaptırmak,
b) Onarım yapılmadığı takdirde yeni ürünle değiştirilmesi.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yaptırmakla yükümlüdür.
- 5- Malın garanti süresi içerisinde anlaşılmaması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir, Malın tamir süresi 20 is gününü geçemez...
- 6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması ve kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

Arızalı ürünü garanti kapsamı dışına çıkaran kullanım hataları nelerdir ?

Elektrik ve kullanıcının kullanımından doğan arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması, makineye ait olmayan aksesuar takılması ya da kullanılması zorunlu olan aksesuarların kullanılmaması gibi), garantili ürünlerde yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, cihazın dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik vb. nedenlerden meydana gelen arızalar, tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda kullanıma sebebi ile oluşan arızalar, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalarda garanti kapsamı dışındadır.

WARRANTY CERTIFICATE

Warranty conditions

- 1- The warranty period starts from the invoice date of the goods and it is 1 year.
- 2- The entire product, including all parts, is under warranty.
- 3- In case the goods are found to be defective, the consumer, in Article 11 of the Law No. 6502 on the Protection of the Consumer;
a) To have free repair.
b) If it is not repaired, replacing it with a new product.
- 4- In case of free repair of the consumer from these rights, the seller; It is obliged to have the goods repaired without any charge under any other name, such as labor cost, replacement part cost or any other name.
- 5- In case of malfunction of the product within the warranty period, the period of repair is added to the warranty period. The repair period of the goods cannot exceed 20 working days.
- 6- Defects resulting from the use of the product contrary to the terms in the user manual are not covered by the warranty.

What are the usage errors that make the defective product out of warranty?

Defects arising from electricity and user usage (such as power cut, voltage fluctuation, installation of accessories that do not belong to the machine or not using mandatory accessories), any intervention other than authorized service in guaranteed products, damage to the label in products with warranty label, damage to the outer surface of the device, broken, scratched etc. Failures caused by reasons such as failures caused by use in dusty, humid, extremely hot or cold environments, flood, fire, earthquake, lightning strike, etc. Failures caused by natural disasters are not covered by the warranty.

Servis Adresi/ Service Address : Şair Ziyapaşa Cad. Lakerdacı Sk. Mimaroğlu Han. No.12/A Şişhane Beyoğlu/İSTANBUL

IEEE Yönetmeliğine Uygundur/Compliant with IEEE Regulation

İTHALATÇI-İMALATÇI / IMPORTER/EXPORTER : UĞUR AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ, Bankalar, Şair Ziyapaşa Cad, Modern Palas No:3/B Şişhane / Beyoğlu – İstanbul –TÜRKİYE

CE